



# PRÉ-SELETOR DE 06 CAVIDADES

FREQUÊNCIAS - 380 / 400 MHz e 440 / 470 MHz

O Pré-seletor VHF é um filtro passa banda cujas características aprimoram a recepção rejeitando fontes de ruídos externa. Ele possui baixo nível de ruído, excelente desempenho em sistemas fixos ou móveis de radiocomunicação, tamanho reduzido, elementos internos banhados a prata, cavidades em alumínio e isolamento em teflon.

Possibilidade de ajuste ao realizar o pedido de compra.

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

MODELO	SLPRE-6U1	SLPRE-6U2
CÓDIGO	602632	602633
FREQUÊNCIA (MHz)	380 / 400	440 / 470
IMPEDÂNCIA	50 Ohms	
Nº DE CAVIDADES	6	
POTÊNCIA MÁXIMA	50 W	
S.W.R	$\leq 1,5 : 1$	
PONTO -3dB	3,7 MHz	
INSERÇÃO	$\leq 1,5$ dB	
ATENUAÇÃO (6 MHz)	$\leq 45$ dB	
FAIXA DE TEMP.	-30 a 60 °C	
CONECTOR	N Fêmea	
DIMENSÕES (mm)	32 x 158 x 220	
PESO MÁXIMO	0,9 Kg	



Imagem meramente ilustrativa



Sujeito a alterações sem prévio aviso

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR  
WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA  
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ  
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
(11) 5614.0815